

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СИСТЕМА СМЕТНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Монтажные работы

Сборник

№ 31 Оборудование предприятий кинематографии

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО -КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**



Бишкек 2015

Утвержден приказом: Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 28 марта 2016 года № 2 - нпа

Разработан: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики (под руководством Асановой Г. Э.)

Внесен: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики

Зарегистрирован: В государственном реестре Министерства юстиции Кыргызской Республики от 29 марта 2016 года № 34

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного Государственного органа по делам архитектуры, строительства и ЖКХ Кыргызской Республики.

Вводится в действие с 1 января 2016 года

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	4
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ КИНОПРЕДПРИЯТИЙ.....	5
Раздел 1. КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	5
Таблица КРЕРм 31-01-001 Устройства распределительные.....	5
Таблица КРЕРм 31-01-002 Устройства электропитающие.....	6
Таблица КРЕРм 31-01-003 Выпрямители.....	6
Таблица КРЕРм 31-01-004 Преобразователи частоты.....	7
Таблица КРЕРм 31-01-005 Заслонки противопожарные.....	8
Таблица КРЕРм 31-01-006 Устройства коммутации.....	8
Таблица КРЕРм 31-01-007 Табло сигнальные.....	9
Таблица КРЕРм 31-01-008 Пульты управления.....	9
Таблица КРЕРм 31-01-009 Пульты микшерские.....	10
Таблица КРЕРм 31-01-010 Пульты перезаписи.....	11
Таблица КРЕРм 31-01-011 Пульты разные.....	11
Таблица КРЕРм 31-01-012 Кинопроекторы и киноустановки.....	12
Таблица КРЕРм 31-01-013 Усилители.....	13
Таблица КРЕРм 31-01-014 Громкоговорители.....	14
Таблица КРЕРм 31-01-015 Аппаратура воспроизведения магнитных фонограмм.....	16
Таблица КРЕРм 31-01-016 Аппаратура магнитной записи звука.....	16
Таблица КРЕРм 31-01-017 Аппаратура звуковоспроизводящая кинотеатральная.....	17
Таблица КРЕРм 31-01-018 Аппаратура копирования фонограмм.....	18
Таблица КРЕРм 31-01-019 Оборудование для комбинирования съемок.....	19
Таблица КРЕРм 31-01-020 Столы монтажные и проверочные.....	19
Таблица КРЕРм 31-01-021 Вспомогательное оборудование.....	20
Таблица КРЕРм 31-01-022 Экраны кинопроекционные.....	23
Таблица КРЕРм 31-01-023 Кашетирование экрана.....	23
Раздел 2. КИНОКОПИРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	24
Таблица КРЕРм 31-01-040 Проявочные и реставрационные машины.....	24
Таблица КРЕРм 31-01-041 Электролитическое оборудование.....	25
Таблица КРЕРм 31-01-042 Машины фильмоочистительные.....	26
Таблица КРЕРм 31-01-043 Оборудование вспомогательное.....	26
Раздел 3. КИНОСТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	28
Таблица КРЕРм 31-01-056 Телескопы.....	28
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ.....	28
Раздел 1. ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ.....	28
Таблица КРЕРм 31-02-001 Приборы лабораторные.....	28

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

Сборник № 31

**Оборудование предприятий кинематографии
КРЕРм-31**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.0. КРЕРм сборника 31 «Оборудование предприятий кинематографии» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования предприятий кинематографии.

1.1. В КРЕРм сборника 31 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу оборудования, включая затраты на:

1.1.1. перемещение оборудования:

горизонтальное – от приобъектного склада до места установки;

вертикальное – до проектных отметок;

1.1.2. монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования, присоединение к подводящим сетям и заземление;

1.1.3. индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

1.2. В расценках сборника 31 не учтены следующие материалы:

- материал для обрамления экрана;
- полотно экрана;
- трубы водопроводные для изготовления рамы экрана;
- шлангтрубки резиновые;
- шнур для экрана.

1.3. В КРЕРм сборника 31 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2 % от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

Сборник 31. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ КИНОПРЕДПРИЯТИЙ

Раздел 1. КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица КРЕРм 31-01-001 Устройства распределительные

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт. (нормы 01-03); компл. (нормы 04, 05)

Устройство распределительное, тип РУК:

31-01-001-01 2-1
31-01-001-02 5-3
31-01-001-03 10-7

Щит распределительный, тип:

31-01-001-04 7К-48
31-01-001-05 7К-52

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-001-01	31-01-001-02	31-01-001-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	16,5	18,5	25,8
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,02	0,03	0,07
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,02	0,03	0,07
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,02	0,03	0,07
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,02	0,03	0,07
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2	2	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,02	0,03	0,07
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,059	0,066	0,138
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		1 999,80	2 242,20	3 126,96
Материальные ресурсы		сом		197,11	222,45	322,13
Всего, прямые затраты		сом		2 196,91	2 464,65	3 449,09
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-001-04	31-01-001-05	
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	23,7	11,3	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,21	-	
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,07	0,03	
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,07	0,03	
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,07	0,03	
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,07	0,03	
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2	2	
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-001-04	31-01-001-05
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,07	0,03
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,3	0,06
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		2 872,44	1 369,56
Эксплуатация машин		сом		1,32	
Материальные ресурсы		сом		317,04	205,00
Всего, прямые затраты		сом		3 190,80	1 574,56

Таблица КРЕРм 31-01-002 Устройства электропитающие

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт.

- 31-01-002-01 Устройство электропитающее, тип 12ЭПУ-1
 31-01-002-02 Шкаф питания и контроля, тип 40К75
 31-01-002-03 Стойка питания, тип 15М93; шкаф питания, тип 15М89

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-002-01	31-01-002-02	31-01-002-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	5,2	12,4	7,2
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,01	0,03	0,08
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,02	0,04	0,09
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,02	0,04	0,09
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,02	0,04	0,09
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	-	-	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,01	0,03	0,08
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,004	0,014	0,09
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		630,24	1 502,88	872,64
Материальные ресурсы		сом		56,16	114,61	304,48
Всего, прямые затраты		сом		686,40	1 617,49	1 177,12

Таблица КРЕРм 31-01-003 Выпрямители

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт.

Устройство выпрямительное, тип:

- 31-01-003-01 53ВУК-50
 31-01-003-02 50ВУК-120-1
 31-01-003-03 ВКТ-2
 31-01-003-04 ВКТ-3, ВКТ-5, ВКТ-10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-003-01	31-01-003-02	31-01-003-03	31-01-003-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-8	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	7,2	15,5	18,5	23,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	0,17	-	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,01	0,01	0,03	0,03
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,02	0,02	0,03	0,03
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,02	0,02	0,03	0,03
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,02	0,02	0,03	0,03
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2	2	2	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,01	0,01	0,03	0,03
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,11	0,28	0,13	0,18
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников	сом		860,26	1 851,94	2 210,38	2 831,68	
Эксплуатация машин	сом			1,07		0,75	
Материальные ресурсы	сом		160,75	180,58	221,82	234,24	
Всего, прямые затраты	сом		1 021,01	2 033,59	2 432,20	3 066,67	

Таблица КРЕРм 31-01-004 Преобразователи частоты

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт. (норма 01); компл. (норма 02)

Преобразователь частоты, тип:

31-01-004-01 40В-5,40В-7

31-01-004-02 КВУ-16

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-004-01	31-01-004-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	23,7	-
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	-	9,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,21	-
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,06	0,16
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,14	0,08
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,06	0,03
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,06	0,03
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,06	0,12
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,33	0,009

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-004-01	31-01-004-02
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		2 872,44	1 143,06
Эксплуатация машин		сом		1,32	
Материальные ресурсы		сом		323,90	347,51
Всего, прямые затраты		сом		3 197,66	1 490,57

Таблица КРЕРм 31-01-005 Заслонки противопожарные

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: компл.

Комплект заслонок противопожарных:

31-01-005-01 тип ЗПКУ-1

31-01-005-02 автоматических массой до 0,06 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-005-01	31-01-005-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-2002-0	Рабочий монтажник среднего разряда 2,0	чел.-ч	88,61	4,1	-
000-2003-8	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	5,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	-	0,01
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	-	0,01
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	-	0,01
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	-	0,01
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,009	-
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		363,30	621,30
Материальные ресурсы		сом		7,27	29,51
Всего, прямые затраты		сом		370,57	650,81

Таблица КРЕРм 31-01-006 Устройства коммутации

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт.

Панель коммутации, тип:

31-01-006-01 Ю.43.56.483 (15x12)

31-01-006-02 Ю.45.15.832 (9x12)

31-01-006-03 Стойка коммутации, тип 50К-19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-006-01	31-01-006-02	31-01-006-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	34	22,7	29,9
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,9	0,54	0,15
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,45	0,27	0,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-006-01	31-01-006-02	31-01-006-03
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,18	0,11	0,15
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,18	0,11	0,15
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	-	-	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,18	0,11	0,15
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,01	0,008	0,09
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-монтажников	сом		4 178,94	2 790,06	3 675,01	
Материальные ресурсы	сом		702,40	436,57	572,26	
Всего, прямые затраты	сом		4 881,34	3 226,63	4 247,27	

Таблица КРЕРм 31-01-007 Табло сигнальные

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт.

31-01-007-01 Табло сигнальное, тип: 11К33-3; 11К33-4; 11К33-5; 11К33-7; 11К33-8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-007-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-2005-0	Рабочий монтажник среднего разряда 5,0	чел.-ч	140,06	2,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,03
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,02
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,01
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,01
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,01
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,002
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-монтажников	сом			294,13
Материальные ресурсы	сом			49,87
Всего, прямые затраты	сом			344,00

Таблица КРЕРм 31-01-008 Пульты управления

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: компл. (нормы 01, 02); шт. (норма 03)

Пульт:

- 31-01-008-01 программного управления, тип 30К-18
31-01-008-02 управления, тип 80К-49
31-01-008-03 оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-008-01	31-01-008-02	31-01-008-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	-	-	14,4
000-2004-2	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	126,34	47,4	83,4	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,25	0,46	0,14
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,62	1,2	0,09
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,25	0,46	0,03
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,25	0,46	0,03
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2	2	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,25	0,46	0,07
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,1	0,11	0,045
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		5 988,52	10 536,76	1 769,90
Материальные ресурсы		сом		874,79	1 522,65	301,54
Всего, прямые затраты		сом		6 863,31	12 059,41	2 071,44

Таблица КРЕРм 31-01-009 Пульты микшерские

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт.

31-01-009-01 Пульт микшерский, тип: 100К-33; 100К-35

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-009-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	40,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ			
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,325
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,13
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,13
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,42
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,18
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		4 940,98
Эксплуатация машин		сом		0,94
Материальные ресурсы		сом		858,91
Всего, прямые затраты		сом		5 800,83

Таблица КРЕРм 31-01-010 Пульты перезаписи

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт. (нормы 01, 02); компл. (нормы 03, 04)

Пульт:

- 31-01-010-01 звукооператора универсальный, тип 70К-31
 31-01-010-02 перезаписи монофонических фонограмм, тип 70К-23

Комплекс пульта:

- 31-01-010-03 звукооператора универсального, тип К70К-31
 31-01-010-04 перезаписи, тип К70К-23

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-010-01	31-01-010-02	31-01-010-03	31-01-010-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	37,1	61	103	127
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,19	0,19	0,3	0,19
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,48	0,22	1,5	0,57
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,38	0,56	1	1,3
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,1	0,22	0,4	0,57
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,1	0,22	0,4	0,57
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	1	4	3	8
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0025	0,002
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,1	0,22	0,39	0,57
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,2	0,2	0,48	0,42
Стоимостные показатели							
	Оплата труда рабочих-монтажников	сом		4 559,96	7 497,51	12 659,73	15 609,57
	Эксплуатация машин	сом		1,20	1,20	1,89	1,20
	Материальные ресурсы	сом		532,67	933,20	1 713,33	2 194,50
	Всего, прямые затраты	сом		5 093,83	8 431,91	14 374,95	17 805,27

Таблица КРЕРм 31-01-011 Пульты разные

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт.

Пульт:

- 31-01-011-01 актера, тип 45К-12
 31-01-011-02 диктора, типы: 11К-20, 11К-23; звукооператора, тип 100К-47

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-011-01	31-01-011-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч		121,20	9,3
					14,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-011-01	31-01-011-02
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,01	0,02
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,02	0,05
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,01	0,02
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,01	0,02
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,01	0,02
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,04	0,07
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		1 127,16	1 745,28
Материальные ресурсы		сом		162,58	202,27
Всего, прямые затраты		сом		1 289,74	1 947,55

Таблица КРЕРм 31-01-012 Кинопроекторы и киноустановки

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводным сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: компл. (нормы 01, 02); шт. (норма 03)

Кинопроектор, тип:

31-01-012-01 35КСА-11, 35КСА-12, 35КСА-14

31-01-012-02 КП-30К

31-01-012-03 А-164А

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-012-01	31-01-012-02	31-01-012-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	25,8	42,2	-
000-2004-2	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	126,34	-	-	22,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,15	-	-
03-0159	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	12,13	-	0,31	-
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0809-0005	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300	т	3 599,51	0,004	0,004	0,002
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,02	0,02	0,02
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,03	0,03	0,03
01-4508-0001	Масло зимнее М-ВДМ	т	61 904,17	0,0011	0,0011	0,0011
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,03	0,03	0,03
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,02	0,02	0,02
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2	2	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,02	0,02	0,02
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,285	0,72	0,18
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		3 126,96	5 114,64	2 867,92

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-012-01	31-01-012-02	31-01-012-03
Эксплуатация машин		сом		0,94	3,76	
Материальные ресурсы		сом		306,00	345,75	293,62
Всего, прямые затраты		сом		3 433,90	5 464,15	3 161,54

Таблица КРЕРм 31-01-013 Усилители

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт.

Шкаф предварительных усилителей, тип:

31-01-013-01 50У-165

31-01-013-02 50У-51

31-01-013-03 50У-155

Шкаф оконечных усилителей, тип:

31-01-013-04 50У-46

31-01-013-05 50У-47, 50У-52, 50У-54

31-01-013-06 50У-62, 50У-64

Шкаф:

31-01-013-07 оконечного усиления и питания, тип 50У-263

31-01-013-08 усилителей, тип 50У-157

31-01-013-09 микрофонных усилителей, тип 50У-251

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-013-01	31-01-013-02	31-01-013-03	31-01-013-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	14,4	15,5	11,3	21,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	-	-	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,04	0,05	0,02	0,07
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,09	0,12	0,04	0,14
01-7248-0002	Шпигат бумажный	кг	43,66	0,04	0,05	0,02	0,05
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,04	0,05	0,02	0,07
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	1	1	0,5	1
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,04	0,05	0,08	0,21
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,012	0,012	0,035	0,19
Стоимостные показатели							
	Оплата труда рабочих-монтажников	сом		1 745,28	1 878,60	1 369,56	2 617,92
	Эксплуатация машин	сом					0,94
	Материальные ресурсы	сом		200,12	230,10	185,95	447,41
	Всего, прямые затраты	сом		1 945,40	2 108,70	1 555,51	3 066,27
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-013-05	31-01-013-06	31-01-013-07	
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	23,7	8,2	-	
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	-	-	12,4	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-013-05	31-01-013-06	31-01-013-07
3 03-0158	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,15	-	-
4 01-4023-0001	МАТЕРИАЛЫ Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,06	0,01	0,04
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,15	0,04	0,09
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,06	0,01	0,04
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,06	0,01	0,04
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	1	2	1
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,06	0,01	0,04
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,2	0,037	0,043
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-монтажников	сом		2 872,44	993,84	1 524,08	
Эксплуатация машин	сом		0,94			
Материальные ресурсы	сом		277,33	166,75	195,69	
Всего, прямые затраты	сом		3 150,71	1 160,59	1 719,77	
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-013-08	31-01-013-09	
Норма расхода ресурсов						
1 000-2003-6 000-2004-0	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочий монтажник среднего разряда 3,6 Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч чел.-ч	116,05 122,91	- 10,3	6,2 -	
4 01-4023-0001	МАТЕРИАЛЫ Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,08	0,02	
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,08	0,09	
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,02	0,01	
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,02	0,01	
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	1	2	
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,02	0,01	
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,043	0,011	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-монтажников	сом			1 265,97	719,51	
Материальные ресурсы	сом			164,74	180,33	
Всего, прямые затраты	сом			1 430,71	899,84	

Таблица КРЕРм 31-01-014 Громкоговорители

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: компл. (норма 01); шт. (нормы 02-07)

31-01-014-01	Комплекс громкоговорителя контрольного малогабаритного, тип К30А-162 Громкоговоритель, тип:
31-01-014-02	25А-44Т, 25А-46М, 30А-46, 35ГД-4Т
31-01-014-03	25А-96
31-01-014-04	30А-62-1
31-01-014-05	30А-66-1
31-01-014-06	30А-130, 30А-138

31-01-014-07 30А-118, 30А-140, 30А-172

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-014-01	31-01-014-02	31-01-014-03	31-01-014-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-5	Рабочий монтажник среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	-	4,1	-	-
000-2003-6	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	7,2	-	-	-
000-2003-7	Рабочий монтажник среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	-	-	7,2	24,7
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,01	0,025	0,025	0,05
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,01	0,01	0,01	0,05
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,004	0,005	0,005	0,004
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,004	0,005	0,005	0,02
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2	-	-	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,005	0,005	0,005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,016	0,016	0,005	0,08
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,05	0,009	0,05	0,52
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		835,56	468,79	847,94	2 908,92
Материальные ресурсы		сом		158,17	199,43	194,25	445,59
Всего, прямые затраты		сом		993,73	668,22	1 042,19	3 354,51
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-014-05	31-01-014-06	31-01-014-07	
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-6	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	-	9,3	5,2	
000-2003-7	Рабочий монтажник среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	15,5	-	-	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	0,35	0,24	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,02	0,02	0,02	
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,01	0,02	0,02	
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,004	0,008	0,004	
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,004	0,008	0,004	
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2	2	1	
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005	
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,004	0,032	0,016	
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,34	0,135	0,044	
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		1 825,44	1 079,27	603,46	
Эксплуатация машин		сом			2,20	1,51	
Материальные ресурсы		сом		166,02	188,41	108,93	
Всего, прямые затраты		сом		1 991,46	1 269,88	713,90	

Таблица КРЕРм 31-01-015 Аппаратура воспроизведения магнитных фонограмм

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: компл.

Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм, тип:

31-01-015-01 12Д-28, 12Д-36
 31-01-015-02 12Д-34
 31-01-015-03 12Д-32

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-015-01	31-01-015-02	31-01-015-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	24,7	59,7	51,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,14	0,16	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,582	0,642	0,606
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,375	0,525	0,435
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,15	0,21	0,174
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,15	0,21	0,174
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2	2	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,001	0,001	0,001
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,15	0,21	0,174
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,2	0,23	0,23
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		3 035,88	7 337,73	6 329,87
Эксплуатация машин		сом		0,88	1,01	1,01
Материальные ресурсы		сом		662,21	901,98	789,59
Всего, прямые затраты		сом		3 698,97	8 240,72	7 120,47

Таблица КРЕРм 31-01-016 Аппаратура магнитной записи звука

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: компл.

Магнитофон для записи многодорожечных фонограмм, тип:

31-01-016-01 25Д-36
 31-01-016-02 25Д-34
 31-01-016-03 Магнитофон, тип 25Д-32

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-016-01	31-01-016-02	31-01-016-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	-	24,7
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	49,4	40,2	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-016-01	31-01-016-02	31-01-016-03
3 03-0158	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,16	0,16	0,14
4 01-4023-0001	МАТЕРИАЛЫ Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,152	0,116	0,05
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,38	0,29	0,125
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,152	0,116	0,05
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,152	0,116	0,05
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2	2	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,152	0,116	0,05
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,24	0,23	0,2
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-монтажников	сом		6 071,75	4 940,98	2 993,64	
Эксплуатация машин	сом		1,01	1,01	0,88	
Материальные ресурсы	сом		627,04	512,17	304,10	
Всего, прямые затраты	сом		6 699,80	5 454,16	3 298,62	

Таблица КРЕРм 31-01-017 Аппаратура звуковоспроизводящая кинотеатральная

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: компл.

Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры типа "Звук":

- 31-01-017-01 T2x25
- 31-01-017-02 T2x25-2, T2x50, T2x50-2
- 31-01-017-03 T2x100C
- 31-01-017-04 6x50-1
- 31-01-017-05 6x50-2, T2x50K1, T2x50K2
- 31-01-017-06 6x100-1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-017-01	31-01-017-02	31-01-017-03	31-01-017-04
Норма расхода ресурсов							
1 000-2003-8	ЗАТРАТЫ ТРУДА Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	78	-	-
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	53	-	152	254
3 03-0158	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	-	-	1,39
4 01-4023-0001	МАТЕРИАЛЫ Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,08	0,2	0,18	0,2
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,18	0,47	0,59	0,71
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,08	0,22	0,24	0,29
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,08	0,22	0,24	0,31
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	6,5	12	14,2	28

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-017-01	31-01-017-02	31-01-017-03	31-01-017-04
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0015	0,0025	0,0025	0,003
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,35	0,46	0,52	0,83
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,2	0,195	0,497	2,385
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		6 423,60	9 319,44	18 422,40	30 784,80
Эксплуатация машин		сом					8,74
Материальные ресурсы		сом		1 013,18	1 677,82	2 083,57	3 465,08
Всего, прямые затраты		сом		7 436,78	10 997,26	20 505,97	34 258,62
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-017-05	31-01-017-06		
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч		121,20	215	-	
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч		122,91	-	370	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч		6,29	1,39	2,2	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг		196,47	0,53	0,2	
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг		341,85	0,67	1,1	
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг		43,66	0,22	0,34	
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг		307,62	0,24	0,44	
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг		49,99	26,5	48	
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01		0,0045	0,0025	
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00		1,2	1,3	
99-0001-0042*	Масса оборудования	т			0,65	3,799	
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом			26 058,00	45 476,70	
Эксплуатация машин		сом			8,74	13,84	
Материальные ресурсы		сом			3 799,77	5 463,27	
Всего, прямые затраты		сом			29 866,51	50 953,81	

Таблица КРЕРм 31-01-018 Аппаратура копирования фонограмм

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: компл.

Комплекс копирования магнитных фонограмм, тип:

31-01-018-01 КМП-10

31-01-018-02 КМП-17

31-01-018-03 Комплекс тиражирования магнитных фонограмм, тип КМП-19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-018-01	31-01-018-02	31-01-018-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	64	177	292
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,28	-	-
03-0159	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	12,13	-	0,31	1,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-018-01	31-01-018-02	31-01-018-03
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,13	0,48	0,85
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,27	1,1	1,8
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,13	0,45	0,73
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,13	0,44	0,73
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	8	22	24
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,002	0,0055	0,006
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,14	0,52	0,73
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,545	1,05	2,16
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-монтажников	сом			7 866,24	21 755,07	35 889,72
Эксплуатация машин	сом			1,76	3,76	13,95
Материальные ресурсы	сом			947,71	2 940,97	3 996,79
Всего, прямые затраты	сом			8 815,71	24 699,80	39 900,46

Таблица КРЕРм 31-01-019 Оборудование для комбинирования съемок

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт.

31-01-019-01 Мультистанок, тип А542А

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-019-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	53,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
03-0159	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	12,13	1,07
4	МАТЕРИАЛЫ			
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		1,8
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-монтажников	сом			6 484,20
Эксплуатация машин	сом			12,98
Материальные ресурсы	сом			245,80
Всего, прямые затраты	сом			6 742,98

Таблица КРЕРм 31-01-020 Столы монтажные и проверочные

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт.

Стол:

31-01-020-01 фильмопроверочный, тип РСФ-8

31-01-020-02 фильморемонтный, типы: 35СФ-21,16СФ-21

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-020-01	31-01-020-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-2003-8	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	16,5
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	11,3	-
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,002	0,002
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,002	0,002
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,002	0,002
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,002	0,002
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,09	0,15
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		1 369,56	1 971,42
Эксплуатация машин		сом			0,88
Материальные ресурсы		сом		46,95	58,99
Всего, прямые затраты		сом		1 416,51	2 031,29

Таблица КРЕРм 31-01-021 Вспомогательное оборудование

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт. (нормы 01-05, 10-19); компл. (нормы 06-09)

- 31-01-021-01 Устройство автоматического кинопоказа, тип АКП-6М
- 31-01-021-02 Регулятор громкости, тип 60К-45
- 31-01-021-03 Фильмостат, тип ФС-35К
- 31-01-021-04 Коммутатор выходной, тип 35К-2М
- 31-01-021-05 Метромер, типы: 16 ММ-4, 35 ММ-4
- Устройство:
- 31-01-021-06 размагничивающее, тип 20У-4
- 31-01-021-07 предупреждения по звуку, тип 8Э-89
- 31-01-021-08 Комплект связи, тип ПГУ-2-2
- 31-01-021-09 Указатель уровня подэкранный, тип 20Д-39
- 31-01-021-10 Электроперематыватель, типы: А-342А, А-344Б
- 31-01-021-11 Блок согласующих трансформаторов, тип 37БС-1
- 31-01-021-12 Приставка кинопроекционная, унифицированная 16 мм, тип А221В
- 31-01-021-13 Фильмостат, тип ФС-35
- 31-01-021-14 Полуавтомат клеечный, тип 35СА
- 31-01-021-15 Машинка паспортная, тип ПМД-3
- 31-01-021-16 Установка водяного охлаждения, тип В-10
- Стойка:
- 31-01-021-17 электронно-лучевого индикатора, тип 50У-175
- 31-01-021-18 контроля, тип 50У-243
- 31-01-021-19 Коробка переходная, тип 6К179; коробка включения микрофонов, типы 6К205, 6К205М, 6К208

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-021-01	31-01-021-02	31-01-021-03	31-01-021-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	-	6,2	-
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	41,2	4,1	-	17,5
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	-	0,04	-	0,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-021-01	31-01-021-02	31-01-021-03	31-01-021-04
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,165	0,02	-	0,296
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,066	0,008	-	0,074
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,066	0,008	-	0,074
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	-	-	-	10
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	-	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,267	0,032	-	0,074
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,028	0,002	0,12	0,038
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		5 063,89	503,93	751,44	2 150,93
Материальные ресурсы		сом		506,73	80,85	15,03	844,77
Всего, прямые затраты		сом		5 570,62	584,78	766,47	2 995,70
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-021-05	31-01-021-06	31-01-021-07	31-01-021-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	6,2	-	-
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	3,1	-	10,3	11,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,03	0,003	0,015	0,014
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,002	0,008	0,038	0,035
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	-	-	-	0,14
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,003	0,008	0,015	0,014
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	-	2	-	-
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,03	0,008	0,038	0,014
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,002	0,1	0,06	0,013
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		381,02	751,44	1 265,97	1 388,88
Материальные ресурсы		сом		66,05	146,21	106,09	85,29
Всего, прямые затраты		сом		447,07	897,65	1 372,06	1 474,17
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-021-09	31-01-021-10	31-01-021-11	31-01-021-12
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-6	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	7,2	-	-	-
000-2003-8	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	-	8,2	-
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	-	10,3	-	7,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,005	0,003	0,016	0,003
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,013	0,04	0,04	0,04
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,005	0,003	0,016	0,003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-021-09	31-01-021-10	31-01-021-11	31-01-021-12
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,005	0,008	0,08	0,008
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	1	2	-	-
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,005	0,008	0,064	0,008
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,01	0,021	0,007	0,018
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		835,56	1 248,36	979,74	872,64
Материальные ресурсы		сом		95,82	167,22	152,09	59,72
Всего, прямые затраты		сом		931,38	1 415,58	1 131,83	932,36
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-021-13	31-01-021-14	31-01-021-15	31-01-021-16
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-8	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	6,2	4,1	19,6
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	5,2	-	-	-
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	-	-	0,27
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	-	-	-	0,012
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	-	-	-	0,06
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	-	-	-	0,024
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	-	-	-	0,024
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	-	1,5	-	-
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	-	-	-	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	-	-	-	0,096
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,042	0,12	0,02	0,39
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		639,13	740,78	489,87	2 341,81
Эксплуатация машин		сом					1,70
Материальные ресурсы		сом		12,78	89,81	9,80	205,64
Всего, прямые затраты		сом		651,91	830,59	499,67	2 549,15
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-021-17	31-01-021-18	31-01-021-19	
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-8	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	-	3,1	
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	28,8	25,8	-	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,115	0,094	0,003	
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,288	0,235	0,013	
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,115	0,094	0,003	
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,115	0,094	-	
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2	1	-	
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005	
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,115	0,094	-	
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,06	0,085	0,01	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-021-17	31-01-021-18	31-01-021-19
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		3 539,81	3 171,08	370,39
Материальные ресурсы		сом		481,76	370,41	28,71
Всего, прямые затраты		сом		4 021,57	3 541,49	399,10

Таблица КРЕРм 31-01-022 Экраны кинопроекционные

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: м² (нормы 01-03); шт. (норма 04)

- 31-01-022-01 Изготовление и монтаж рамы экрана
 31-01-022-02 Натяжка экрана
 31-01-022-03 Обрамление экрана
 31-01-022-04 Экран бело-матовый перфорированный, убирающийся, тип ЭМБ-ПУ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-022-01	31-01-022-02	31-01-022-03	31-01-022-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-5	Рабочий монтажник среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	-	1,03	-	-
000-2003-7	Рабочий монтажник среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	-	-	-	11,3
000-2003-8	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	1,03	-	1,03	-
4	МАТЕРИАЛЫ						
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		-	-	-	0,12
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		123,06	117,77	123,06	1 330,80
Материальные ресурсы		сом		2,46	2,36	2,46	26,62
Всего, прямые затраты		сом		125,52	120,13	125,52	1 357,42

Таблица КРЕРм 31-01-023 Кашетирование экрана

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: компл. (нормы 01-03, 05, 06); 5 м (норма 04)

Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги, м:

- 31-01-023-01 10
 31-01-023-02 15
 31-01-023-03 20

31-01-023-04 При длине монорельсовой дороги более 20 м за каждые дополнительные 5 м добавлять к расценке 31-01-023-3

31-01-023-05 Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1К с электролебедкой и монорельсовой дорогой длиной 20 м

31-01-023-06 Устройство для зашторивания, полуавтоматическое, тип УЗП-1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-023-01	31-01-023-02	31-01-023-03	31-01-023-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-8	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	56,7	66	76	11,3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-023-01	31-01-023-02	31-01-023-03	31-01-023-04
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,015	0,015	0,015	-
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,015	0,015	0,015	-
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,015	0,015	0,015	-
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,00002	0,00002	0,00002	-
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,015	0,015	0,015	-
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,12	0,13	0,14	0,01
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		6 774,52	7 885,68	9 080,48	1 350,12
Материальные ресурсы		сом		161,75	183,97	207,87	27,00
Всего, прямые затраты		сом		6 936,27	8 069,65	9 288,35	1 377,12
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-023-05	31-01-023-06		
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч		121,20	222	-	
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч		122,91	-	30	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,015	0,08		
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,015	0,08		
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,015	0,08		
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,00002	0,00008		
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,015	0,08		
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,24	0,05		
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников		сом			26 906,40	3 687,30	
Материальные ресурсы		сом			564,39	212,95	
Всего, прямые затраты		сом			27 470,79	3 900,25	

Раздел 2. КИНОКОПИРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица КРЕРм 31-01-040 Проявочные и реставрационные машины

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: компл.

Комплекс машины проявочной, тип:

- 31-01-040-01 К47П-7
- 31-01-040-02 К47П-5
- 31-01-040-03 К43П-1

Машина реставрационная, тип:

- 31-01-040-04 РМ2
- 31-01-040-05 РМ3, РМ5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-040-01	31-01-040-02	31-01-040-03
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	632	463	195
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0159	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	12,13	-	-	2,9
03-0160	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	24,65	16,82	14,62	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-040-01	31-01-040-02	31-01-040-03
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0809-0005	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300	т	3 599,51	0,002	0,001	0,0005
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,03	0,04	0,02
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,015	0,02	0,01
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,006	0,008	0,004
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,006	0,008	0,004
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	3	2	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	0,0005
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,024	0,032	0,016
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		2,6	2	0,7
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-монтажников	сом		77 679,12	56 907,33	23 967,45	
Эксплуатация машин	сом		414,61	360,38	35,18	
Материальные ресурсы	сом		1 767,86	1 312,50	624,58	
Всего, прямые затраты	сом		79 861,59	58 580,21	24 627,21	
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-040-04	31-01-040-05	
Норма расхода ресурсов						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА					
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	528	56,7	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	1,74	
03-0160	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	24,65	8,47	-	
4	МАТЕРИАЛЫ					
01-0809-0005	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300	т	3 599,51	0,002	0,0004	
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	196,47	0,02	0,02	
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	341,85	0,01	0,01	
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	43,66	0,004	0,004	
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг	307,62	0,004	0,004	
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	3	2	
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005	0,0005	
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1 160,00	0,016	0,016	
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		2,5	0,25	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-монтажников	сом			64 896,48	6 969,00	
Эксплуатация машин	сом			208,79	10,94	
Материальные ресурсы	сом			1 498,55	284,25	
Всего, прямые затраты	сом			66 603,82	7 264,19	

Таблица КРЕРм 31-01-041 Электролитическое оборудование

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: компл.
31-01-041-01 Ванна электролитическая пятисекционная

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-041-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-2003-7	Рабочий монтажник среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	49,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
03-0160	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	24,65	0,79
4	МАТЕРИАЛЫ			
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	5
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		1,6
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		5 817,84
Эксплуатация машин		сом		19,47
Материальные ресурсы		сом		366,31
Всего, прямые затраты		сом		6 203,62

Таблица КРЕРм 31-01-042 Машины фильмоочистительные

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: компл.

31-01-042-01 Машина фильмоочистительная, ультразвуковая, тип УФМ-1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-042-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-2003-8	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	46,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
03-0159	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	12,13	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ			
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	0,0005
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,6
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		5 543,87
Эксплуатация машин		сом		5,82
Материальные ресурсы		сом		227,00
Всего, прямые затраты		сом		5 776,69

Таблица КРЕРм 31-01-043 Оборудование вспомогательное

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт. (нормы 01-08); компл. (нормы 09, 10)

31-01-043-01 Машина резательная, тип РУП-1
31-01-043-02 Насос винишпастовый, тип: 25П-24; 25П-13
Бак напорный винишпастовый, тип:
31-01-043-03 8П-17
31-01-043-04 8П-7, 8П-18
Бак сливной винишпастовый, тип:
31-01-043-05 8П-19, 8П-28
31-01-043-06 8П-30

31-01-043-07 Теплообменник, тип: 2П-29; 2П-31; 2П-33; 2П-35; 2П-77; 2П-79
 31-01-043-08 Фильтр винипластовый, тип ПП-13
 31-01-043-09 Устройство роторное экстрагирования серебра, тип РЭС-1
 31-01-043-10 Машина эмульсионно-смывочная, тип ЭСМ-1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-043-01	31-01-043-02	31-01-043-03	31-01-043-04
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-5	Рабочий монтажник среднего разряда 3,5	чел.-ч	114,34	4,1	-	-	-
000-2003-7	Рабочий монтажник среднего разряда 3,7	чел.-ч	117,77	-	7,2	11,3	-
000-2003-8	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	119,48	-	-	-	14,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,15	-	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ						
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	-	1,2	-	2
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	32 280,01	-	0,0005	-	-
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,09	0,056	0,03	0,052
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников	сом			468,79	847,94	1 330,80	1 720,51
Эксплуатация машин	сом			0,94			
Материальные ресурсы	сом			9,38	93,09	26,62	134,39
Всего, прямые затраты	сом			479,11	941,03	1 357,42	1 854,90

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-043-05	31-01-043-06	31-01-043-07	31-01-043-08
Норма расхода ресурсов							
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА						
000-2003-6	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6	чел.-ч	116,05	25,8	29,9	5,2	-
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч	122,91	-	-	-	4,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	-	0,16	0,15	0,31
4	МАТЕРИАЛЫ						
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	2	2	-	-
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,192	0,194	0,0068	0,019
Стоимостные показатели							
Оплата труда рабочих-монтажников	сом			2 994,09	3 469,90	603,46	503,93
Эксплуатация машин	сом				1,01	0,94	1,95
Материальные ресурсы	сом			159,86	169,38	12,07	10,08
Всего, прямые затраты	сом			3 153,95	3 640,29	616,47	515,96

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-043-09	31-01-043-10
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-2003-8	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч		119,48	-
000-2004-0	Рабочий монтажник среднего разряда 4,0	чел.-ч		122,91	27,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч		6,29	-
4	МАТЕРИАЛЫ				
01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг		196,47	0,003
01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг		341,85	0,008
01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг		43,66	0,003
01-8219-0002	Канифоль сосновая	кг		307,62	0,003
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг		49,99	1
10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т		32 280,01	0,0005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-043-09	31-01-043-10
29-0705-0008	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПЮС61	кг	1 160,00	0,003	0,002
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,16	0,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		3 416,90	2 951,16
Эксплуатация машин		сом			8,74
Материальные ресурсы		сом		142,32	180,27
Всего, прямые затраты		сом		3 559,22	3 140,17

Раздел 3. КИНОСТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица КРЕРм 31-01-056 Телескопы

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: компл.

31-01-056-01 Подвес электромеханический, тип ПЭМ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-01-056-01
Норма расхода ресурсов				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА			
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	43,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	6,29	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,12
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-монтажников		сом		5 247,96
Эксплуатация машин		сом		0,63
Материальные ресурсы		сом		104,96
Всего, прямые затраты		сом		5 353,55

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ

Раздел 1. ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Таблица КРЕРм 31-02-001 Приборы лабораторные

Состав работ:

01. Комплекс монтажных работ, определенный на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу.
02. Горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки.
03. Вертикальное перемещение до проектных отметок.
04. Монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования.
05. Присоединение к подводящим сетям и заземление.
06. Индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

Измеритель: шт.

31-02-001-01 Сенситометр цветной, тип ЦС-2М

31-02-001-02 Прибор для сушки и глянцеваания фотоотпечатков автоматический, тип АПСО-5М

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-02-001-01	31-02-001-02
Норма расхода ресурсов					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	121,20	11,3	11,3
4	МАТЕРИАЛЫ				
06-0503-0100	Подкладки металлические	кг	49,99	1	-
99-0001-0042*	Масса оборудования	т		0,15	0,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз цена, сом	31-02-001-01	31-02-001-02
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-монтажников	сом		1 369,56	1 369,56
	Материальные ресурсы	сом		77,38	27,39
	Всего, прямые затраты	сом		1 446,94	1 396,95